



## INSPIRO PMR 1+ Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, modułem dla osób z niepełnosprawnościami i czytnikiem zbliżeniowym.

Inspiro+ to nowe rozwiązanie umożliwiające obsługę nawet największych inwestycji w segmencie budownictwa wielomieszkanowego. Ilość obsługiwanych lokali zwiększyła się z 255 aż do 1020, panele zostały wyposażone w funkcje ułatwiające zarówno konfigurację, jak również codzienne użytkowanie. W tej wersji panelu występują: rozwiązania dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami, takie jak wbudowana pętla indukcyjna T oraz sygnalizacja optyczna i dźwiękową statusu domofonu. Pętla indukcyjna T umożliwia osobie niedosłyszącej zdalny odbiór głosu z głośnika domofonu bezpośrednio w aparacie słuchowym. Dzięki temu użytkownik aparatu słuchowego może używać komfortowo domofonu z czystym, wyraźnym i użytecznym dźwiękiem, bez żadnych zakłóceń i zniekształceń z zewnątrz. Pętla indukcyjna T jest oznaczona na domofonie międzynarodowym symbolem, a standard ten jest obsługiwany przez większość aparatów słuchowych. Sygnalizacja świetlna za pomocą trzech świecących diod pokazuje status: dzwonenie do lokalu, odebranie rozmowy i otwarcie drzwi. Sygnalizacja dźwiękowa polega na odtwarzaniu trzech różnych komunikatów głosowych: „trwa wybieranie, proszę czekać” (podczas dzwonienia do lokalu), „drzwi są otwarte, proszę wejść” lub „numer nie odpowiada, proszę spróbować później”. Komunikaty są dostępne w językach: polskim, angielskim i francuskim, w zależności od ustawionego języka wyświetlanych komunikatów w domofonie.

<b>Index</b>	INSPIRO PMR 1+ (G2) (Master/Slave) INSPIRO PMR 1+ (Master) INSPIRO PMR 1S+ (Slave)
<b>Opis</b>	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, modułem dla osób z niepełnosprawnościami i czytnikiem zbliżeniowym.
<b>Wykonanie</b>	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
<b>Moduły</b>	Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie. Doskonały obraz w dzień i w nocy. DM - Moduł dla osób z niepełnosprawnościami INS-DM: pętla indukcyjna T, syntezytor mowy (sygnalizacja dźwiękowa), trzy świecące diody (sygnalizacja optyczna) Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC - czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
<b>Wyświetlacz</b>	LCD (podgrzewany)
<b>Max. ilość abonentów</b>	1020 lokale
<b>Sposób montażu</b>	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XL NT)
<b>Wymiary (mm)</b>	Panel 111×412 Puszka montażowa podtynkowa 92x393x31,5
<b>Typ instalacji</b>	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
<b>Długość linii</b>	Max. 1000m
<b>Zasilanie</b>	

	15V DC / 1,2A
<b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>	~ 1,8W
<b>Wyjścia</b>	<p>2 x złącza śrubowe „ELOCK”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)</li> </ul> <p>2 x złącza śrubowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)”</li> </ul> <p>2 x złącza śrubowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) – tylko Master</li> </ul>
<b>Wejścia</b>	<p>-4 x złącza śrubowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND”</li> </ul> <p>1 x złącze śrubowe „INPUT”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania</li> </ul> <p>1 x złącze śrubowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+” (tylko Slave)</li> </ul> <p>2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów</p>
<b>Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille’a</li> <li>- optyczna i akustyczna (komunikaty głosowe) sygnalizacja funkcji panelu</li> <li>- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U)</li> </ul>
<b>Cechy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu</li> <li>- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu</li> <li>- 4 różne tabele kodów</li> <li>- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)</li> <li>- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)</li> <li>- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)</li> <li>- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu</li> <li>- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster</li> <li>- dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN</li> <li>- otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)</li> <li>- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:</li> <li>- otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) - potrójny kluczyk</li> <li>- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu</li> <li>- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników</li> <li>- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu</li> <li>- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja</li> <li>- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonicia</li> <li>- opcja grupowej zmiany numerów dzwonicia</li> <li>- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonicia bez rozmowy</li> <li>- funkcja autootwierania dla każdego lokalu</li> <li>- funkcja otwierania korytarzowego</li> <li>- funkcja portierska</li> <li>- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego</li> <li>- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)</li> </ul>

- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- wbudowana pętla indukcyjna T (oznaczona międzynarodowym symbolem) dla osób korzystających z aparatu słuchowego – głos z głośnika domofonu przesyłany jest bezpośrednio do aparatu słuchowego
- wbudowana sygnalizacja optyczna: dioda czerwona sygnalizuje dzwonienie do lokalu, dioda żółta sygnalizuje odebranie rozmowy dioda zielona sygnalizuje otwarcie drzwi.
- wbudowana sygnalizacja dźwiękowa – syntezytor, który odtwarza komunikaty: „trwa wybieranie, proszę czekać” (podczas dzwonienia do lokalu), „drzwi są otwarte, proszę wejść” lub „numer nie odpowiada, proszę spróbować później”. Komunikaty dostępne w językach: polskim, angielskim i francuskim, w zależności od ustawionego języka wyświetlanych komunikatów w domofonie.
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro i Familio P/PV