

## BCS-PAN1320B-S

Jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP.



Indeks: 12238  
GTIN13/EAN13: 5904890712928

URL: <https://bcs.pl/pl/jednorodzinne/3963-bcs-pan1320b-s-5904890712928.html>

**BCS** LINE



### Opis produktu

- Jeden przycisk wywołania z podświetlaniem LED
- Przetwornik CMOS HD 1/2.8"
- Kąt widzenia kamery: 107°/60° (H/V)
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz
- Montaż natynkowy, wbudowany daszek
- Zarządzanie za pomocą web service
- Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS: prywatny protokół, Onvif lub RTSP (zależnie od serii rejestratora)
- Materiał: PC + akryl, obudowa w kolorze czarnym
- Wodoodporność: IP65 (po wykonaniu dodatkowego uszczelnienia, patrz: instrukcja montażu)
- Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM
- Niezależne sterowanie furtką lub bramą za pomocą różnych kart zbliżeniowych / breloków
- Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu przekaźnika (BCS-MODKD-III)
- Port Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptacyjny
- Zasilanie: 12VDC 1A lub PoE 802.3 at/af/passive (w przypadku zasilania PoE konieczne jest doprowadzenie dodatkowego zasilania do elektrozaczepu)
- Bezpłatna aplikacja mobilna BCS Line dla Android, oraz iOS
- Aby korzystać z aplikacji mobilnej wymagana jest instalacja wideomonitora w lokalu.

### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-PAN1320B-S
<b>Linia produktowa</b>	BCS LINE
<b>Wyjście alarmowe</b>	Nie
<b>Typ urządzenia</b>	Panel zewnętrzny
<b>Ilość przycisków wywołania</b>	1

<b>Rodzaj systemu</b>	IP
<b>Czytnik zbliżeniowy</b>	Tak, Mifare 13.56MHz
<b>Klawiatura</b>	Nie
<b>Ilość kodów otwarcia drzwi</b>	nie dotyczy
<b>Czytnik palców</b>	Nie
<b>Wyświetlacz</b>	Nie
<b>Diody informacyjne</b>	Nie
<b>Przetwornik kamery</b>	1/2.8"
<b>Rozdzielczość kamery</b>	720p
<b>Kompresja wideo kamery</b>	H.264, H.265
<b>Wsparcie Onvif</b>	Tak
<b>Kąt widzenia kamery poziomo</b>	107
<b>Obiektyw panela</b>	2.2
<b>Regulacja obiektywu (pravo/lewo)</b>	Nie
<b>Podświetlanie kamery</b>	IR
<b>Typ gniazda Ethernet</b>	Adapter w komplecie
<b>Rodzaj zasilania panela</b>	12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
<b>Podłączenie sieci</b>	LAN
<b>Wyjście przekaźnikowe</b>	NO/NC/COM
<b>Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2</b>	Tak
<b>Wyjście zasilające 12V</b>	12VDC 200mA (tylko zasilanie modułu przekaźnika)
<b>Wyjście Wiegand</b>	Nie
<b>Kolor panela</b>	Czarny
<b>Wymiary panela(mm)</b>	135.1 × 70.6 × 34.6
<b>Waga panela(g)</b>	326
<b>Sposób montażu</b>	Natynkowy
<b>Wsparcie aplikacji mobilnej</b>	Tak, wymagana instalacji wideomonitora
<b>Materiał wykonania</b>	PC + akryl
<b>Warunki pracy (temperatura)</b>	-30°C ~ +60°C
<b>Klasa szczelności</b>	IP65
<b>Klasa wandaloodporności</b>	IK04
<b>Max pobór mocy</b>	5W
<b>Ilość obsługiwanych lokali</b>	1