

ROP-110/PL

Ostrzegacz **ROP-110** umożliwia ręczne wywołanie alarmu w przypadku zauważenia pożaru. Urządzenie przeznaczone jest do pracy z konwencjonalnymi centralami sygnalizacji pożarowej **CSP-104**, **CSP-108**, **CSP-204** i **CSP-208**.

- szybka z tworzywa sztucznego do wielokrotnego użytku
- klucz **ROP-KEY-U** (w zestawie) umożliwiający:
 - testowanie
 - resetowanie
- dioda LED sygnalizująca aktywowanie ostrzegacza
- opcjonalna puszka montażowa **ROP-BT** lub **ROP-BS**
- opcjonalna osłona przed przypadkową aktywacją: **ROP-FLAP**

Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	139 g
Maksymalna wilgotność	95%
Wymiary	87 x 87 x 47 mm
Pobór prądu w stanie dozorowania	0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania	25 mA
Napięcie zasilania	9...30 V DC